



Za piecem powinno być 1,5 metra zapasu każdego przewodu !!!

Podłączenie przewodów:

- Rozdzielnia-Piec:
 - YDY 5x2,5mm –przewód zasilający grzałki w **drugiej taryfie**, fazy załączane przez stycznik sterowany zegarem
 - YDY 3x1,5mm – przewód zasilający wentylator **całodobowo (1+2 taryfa)**
- Regulator-Piec:
 - OMY 3x0,5mm – przewód do załączania wentylatora lub wentylatorów pieców znajdujących się w jednym pomieszczeniu (**zbędny gdy regulator jest wbudowany w piecu**)

Wyposażenie rozdzielni:

- Zegar sterujący
- Stycznik
- Zabezpieczenie grzałek
- Zabezpieczenie wentylatora